

LINDY®

CONNECTION PERFECTION

2 Port VGA/Audio Switch

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano



No. 32586

www.lindy.com



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY VGA + Audio Switch! With our highly reliable and quality product, you can enjoy the benefits of switching your VGA and Audio inputs, between two devices using the supplied remote control.

Package Contents

- LINDY VGA + Audio Switch
- Remote Control
- This manual

Features

- Switches Video and Audio from two sources to one display monitor and speakers
- LED status to indicate the selected input
- Supports VGA resolutions up to: 1920 x 1200
- Supports Stereo Audio
- Supports cable lengths of up to 50m (output) using LINDY Gold S-VGA cables
- Remote control for simple manual selection between inputs
- Neat installation- built-in magnetic plate attachment to any metal surfaces
- Plug and Play installation
- Supports VGA, XGA, SVGA, Multi-sync, CRT and TFT-LCD monitors
- Optional Power Supply

Installation



1. Before starting the installation, please ensure that all the equipment to be used (PCs, Monitor, Speakers etc) are switched off.
2. Connect the first of your video sources to Video Input 1 using a VGA cable (HD-15 Male / HD-15 Male) and the first of your audio sources to Audio Input 1 using a Stereo Audio cable (3.5mm Male / 3.5mm Male).
3. Repeat step 2 to connect your second audio and video sources to the secondary inputs on the switch.
4. Connect the Monitor Output of the switch to your monitor using a VGA cable (HD-15 Male / HD-15 Male) and then connect the Audio Output to your speakers using a Stereo Audio cable (3.5mm Male / 3.5mm Male).
5. Connect the Remote Control cable to the Remote control Port.
6. Turn on all the connected equipment.
7. The installation is now complete. By default Input 1 will be used for Video and Audio when the equipment is first powered up.

The simplest way to switch between inputs is using the supplied Remote Control cable, which will allow you to switch back and forth between inputs at the press of a button. When a device is powered up (or restarted) the switch will automatically detect this device and switch to it. Likewise, when a device is powered down, the switch will automatically switch to the other device/input.

Note: Please use high quality VGA cables, to ensure best image quality we recommend our range of VGA cables (HD-15 M / HD-15 M) which are available from www.lindy.com

Einführung

Herzlichen Dank für das in den LINDY VGA + Audio Switch gesetzte Vertrauen! Mit diesem hochwertigen und zuverlässigen elektronischen Switch mit Signalaufbereitung können Sie VGA und Audio-Signale zwischen zwei Quellgeräten mit der beiliegenden Fernbedienung umschalten.

Dieser Switch schaltet manuell per Fernbedienung sowie automatisch auf den ersten aktiven, bzw. einen neuen aktivierten Eingang, sowie von einem deaktivierten Eingang weg.

Lieferumfang

- LINDY VGA + Audio Switch
- Fernbedienung
- Dieses Handbuch

Eigenschaften

- Schaltet VGA und Audio zwischen zwei Quellen um
- LED Anzeige für den Aktiven Eingang
- Unterstützt VGA Auflösungen bis 1920 x 1200
- Unterstützt Stereo Audio
- Unterstützt Kabellängen bis 50m am Ausgang bei Verwendung der LINDY GOLD Kabel
- Kabelfernbedienung für einfaches Umschalten
- Verschiedene Installationsoptionen durch Basisplatte mit magnetischer Befestigung
- ‚Plug and Play‘ Installation
- Unterstützt VGA, XGA, SVGA, Multi-sync, alte Röhren und modern LCD Flachbildschirme

Installation

Hinweise:

- Dieser Switch bereitet das VGA-Signal elektronisch auf und unterstützt am Ausgang Kabellängen bis 50m mit hochwertigem LINDY GOLD oder SLD Kabel.
 - Dieser Switch verfügt über eine magnetische haftende Unterseite sowie eine abnehmbare Bodenplatte. Diese Bodenplatte kann einfach mit zwei Schrauben an einer geeigneten Stelle – auch über Kopf – montiert werden.
 - Alternativ haftet der Switch selber magnetisch auch an jeder magnetisierbaren Fläche
1. Schließen Sie die VGA- und Audio-Kabel des Quellgerätes 1 an die Eingangsports 1 und die des Gerätes 2 an die Eingangsports 2 an.
 2. Schließen Sie den Monitor oder Projektor und gegebenenfalls die Lautsprecher oder die Soundanlage an die Ausgangsports an.
 3. Schließen Sie die Kabelfernbedienung an den Eingangsport an.
 4. Schalten Sie alle Geräte ein.
 5. Der Switch schaltet automatisch auf den zuletzt aktivierten Eingangsport
 6. Er schaltet ebenfalls von einem deaktivierten Port weg
 7. Alternativ können Sie mit der Fernbedienung jederzeit umschalten

Betrieb und Problemlösungen

Dieser Switch schaltet sowohl manuell per Fernbedienung sowie automatisch auf den ersten aktiven, bzw. einen neuen aktivierten Eingang, sowie von einem deaktivierten Eingang weg.

Er wird über die VGA Anschlüsse mit Strom versorgt. Sollte es zu Funktionsstörungen kommen so ist möglicherweise die Stromversorgung über die VGA Anschlüsse nicht ausreichend. Verwenden Sie in diesem Falle ein optionales geregeltes 5V DC Netzteil mit 2,5/5,5 mm Hohlstecker, z.B. LINDY Nr.73820.

Verwenden Sie für einwandfreie Bildqualität hochwertige VGA-Kabel, besonders bei großen Kabellängen.

Introduction

Merci d'avoir choisi le commutateur LINDY VGA + Audio Switch! Avec ce produit fiable et de grande qualité, vous pouvez commuter des entrées VGA et Audio, entre deux appareils en utilisant la télécommande fournie.

Contenu

- LINDY VGA + Audio Switch
- Télécommande filaire
- Ce manuel

Caractéristiques

- Commute les signaux vidéo et audio de deux sources vers un écran d'affichage et des haut-parleurs
- LED d'indications pour identifier l'entrée sélectionnée
- Prend en charge les résolutions VGA jusqu'à: 1920 x 1200
- Prise en charge de l'audio en stéréo
- Prend en charge les câbles de jusqu'à 50m (en sortie) en utilisant des câbles LINDY Premium Gold S-VGA
- Télécommande filaire pour une sélection manuelle simplifiée entre les entrées
- Installation soignée – plaque de montage magnétique pour une fixation sur toute surface métallique
- Installation Plug and Play
- Prise en charge VGA, XGA, SVGA, Multi-sync, écrans CRT et TFT-LCD
- Alimentation optionnelle

Installation



1. Avant de débiter l'installation, veuillez-vous assurer que tous les équipements utilisés (PC, moniteur, haut-parleurs, etc.) sont hors-tension.
2. Connectez la première de vos sources vidéo à l'entrée Video 1 en utilisant un câble VGA (HD-15 mâle / HD-15 mâle) et la première de votre source audio sur l'entrée Audio Input 1 en utilisant un câble stéréo (3,5mm mâle / 3,5mm mâle).
3. Répétez l'étape 2 pour connecter vos secondes sources vidéo et audio sur les entrées secondaires du switch (commutateur).
4. Connectez la sortie Monitor Output du switch à votre écran en utilisant un câble VGA (HD-15 mâle / HD-15 mâle) et connectez ensuite la sortie Audio Output à vos haut-parleurs en utilisant un câble stéréo (jack 3,5mm mâle / 3,5mm mâle).
5. Connectez la télécommande filaire au port Remote control.
6. Mettez tous les appareils connectés sous tension.
7. L'installation est à présent complète. Par défaut l'entrée Input 1 sera active pour la vidéo et l'audio lorsque l'équipement est mis sous tension.

La manière la plus simple de commuter entre les entrées est d'utiliser la télécommande filaire, qui vous permettra de basculer entre les entrées d'une simple pression sur un bouton. Lorsque un appareil est mis sous tension (ou redémarré) le switch le détectera automatiquement et commutera sur lui. De la même manière, lorsqu'un appareil est mis hors tension, le switch commutera automatiquement sur l'autre appareil/entrée.

Note: merci d'utiliser des câbles VGA haute qualité, pour vous assurer une qualité d'image optimale nous vous recommandons notre gamme de câbles VGA premium (HD-15 M / HD-15 M) disponibles sur www.lindy.com

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato lo Switch VGA + Audio LINDY. Con questo dispositivo vi sarà possibile selezionare quale sorgente audio/video (VGA) visualizzare fra due sorgenti differenti utilizzando il pulsante di controllo remoto in dotazione.

Contenuto della confezione

- LINDY VGA + Audio Switch
- Pulsante di commutazione remoto
- Questo manuale

Caratteristiche

- Seleziona un segnale Video e Audio fra 2 sorgenti e lo invia ad un monitor e casse
- LED di stato per indicare la sorgente selezionata
- Supporta risoluzioni VGA fino a 1920 x 1200
- Supporta Audio Stereo
- Supporta cavi lunghi fino a 50m (in output) utilizzando Cavi LINDY Gold S-VGA
- Pulsante di selezione remoto per commutare facilmente fra le sorgenti
- Piattina magnetica integrata per fissaggio a qualsiasi superficie metallica
- Installazione Plug and Play
- Supporta Monitor VGA, XGA, SVGA, Multi-Sync, CRT e TFT-LCD
- Alimentatore Opzionale non incluso

Installazione



1. Assicuratevi che tutti i dispositivi (PC, Monitor, casse ecc.) siano spenti prima di effettuare qualsiasi connessione.
2. Collegate la prima sorgente alla porta Video Input 1 utilizzando un cavo VGA (HD-15 Maschio/ HD-15 Maschio) e alla porta Audio Input 1 utilizzando un cavo audio Stereo (3.5mm Maschio / 3.5mm Maschio).
3. Ripetete l'operazione per la seconda sorgente con le porte Video Input 2 e Audio Input 2.
4. Collegate la porta Monitor Output dello switch con il vostro monitor utilizzando un cavo VGA (HD-15 Maschio / HD-15 Maschio) e la porta Audio Output alle vostre casse utilizzando un cavo Audio Stereo (3.5mm Maschio / 3.5mm Maschio).
5. Collegate il cavo di controllo remote alla porta Remote control.
6. Accendete tutti i dispositivi connessi
7. L'installazione è ora completa. All'accessione il dispositivo commuterà automaticamente sull'ingresso 1.

Il metodo più semplice per commutare fra le sorgenti è utilizzare il pulsante di controllo remoto fornito a corredo che vi consente di passare da un canale all'altro semplicemente premendo il pulsante integrato. Quando una sorgente viene accesa (o riavviata) lo switch commuterà automaticamente sul relativo canale. Allo stesso modo quando la sorgente selezionata viene spenta lo switch commuterà automaticamente sull'altro canale.

Nota: Vi preghiamo di usare cavi VGA di qualità elevata per garantire la migliore qualità di immagine possibile e vi raccomandiamo la nostra famiglia di cavi Premium VGA (HD-15 M / HD-15 M) disponibili sul nostro sito www.lindy.com

CE/FCC Statement

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards EN55022/EN55024 and the further standards cited therein. It must be used with shielded cables only. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU für IT-Equipment und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.

Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller EU / EU Manufacturers

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
DE-68229 Mannheim
GERMANY
T.: +49 (0)621 47005 0
info@lindy.de

LINDY Electronics Ltd.
Sadler Forster Way
Teesside Industrial Estate, Thornaby
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
United Kingdom
T: +44 (0) 1642 754000
postmaster@lindy.co.uk

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY No. 32586

Second Edition, July 2015

www.lindy.com



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!